

COFDM/PAL HEADEND

- ◆ Il ricevitore headend MINOX-T consente la ricezione di un segnale digitale terrestre (COFDM) e la sua distribuzione in formato analogico (PAL) in un impianto d'antenna centralizzato insieme ai segnali Tv analogici.
- ◆ MINOX-T è idoneo alla ricezione di canali Free, non codificati
- ◆ **Facile impiego:**
 - Installazione a parete mediante barra DIN standard.
 - Facilmente programmabile. Tutti i parametri sono visualizzati mediante menù On Screen.
 - Autoalimentato dalla rete: 100-240 Vac.
Questo assicura la massima affidabilità dell'impianto e facilita eventuali operazioni di manutenzione.
- ◆ Un circuito **watch-dog** controlla il corretto funzionamento, in caso di blocco provvede a resettare l'apparecchio.
- ◆ **Il sistema brevettato Audio Level Stabilizer (A.L.S.) equalizza al livello ottimale i diversi livelli audio.**
- ◆ Modulatore RF di tipo Full band : **VHF + UHF**
- ◆ Ingresso ed uscita RF automiscelanti
- ◆ Tipo di modulazione D.S.B.
- ◆ Livello RF Output :
typ. 90 dB μ V regolabili 0/-15 dB



I.R. programmer



4 MINOX-T on standard Din bar

AUDIO LEVEL STABILIZER: COME FUNZIONA



DESCRIPTION		MINOX-T
Frequency Input	MHz	48,25-226,5 (Vhf) / 470-860 (Uhf)
Symbol rate	Msp/s	2 - 45
FEC		1/2, 2/3, 5/6, 7/8, Auto
RF Output frequency	MHz	38.9 - 48/70 - 175/300 - 470/860
Output band		IF/Ib/IIIb + S11-20/UHF
RF Output level	dB μ V	Typ. 90
Video / Audio ratio	dB	Typ. 13
Connectors		Inputs (IEC) Outputs (F type)
Dimensions / Weight	mm	245 x 62 x 150 (1.600 g)
Power supply	Vac	100 - 240 (50-60 Hz)